

Download und Installation von MpC 3.8

Anwendungsfall A:		
Der Download erfolgt mit einem internetfähigen Windows-PC. Das MpC-Programm läuft auf demselben PC in einer DOS-Umgebung.		
MpC-PC		
Betriebssystem	Aktion	Ergebnis
Win 98 Win XP	<code>setup_mpc38.exe</code> herunterladen und starten	MpC 3.8 ist in <code>c:\mpc38</code> installiert und kann gestartet werden
Win 7 Win 8 Win 10	nicht möglich	

Anwendungsfall B:				
Der Download erfolgt mit einem internetfähigen Windows-PC. Das MpC-Programm läuft auf einem anderen PC mit USB-Anschluss .				
Download-PC		MpC-PC mit USB-Anschluss		
System	Aktion	System	Aktion	Ergebnis
Win 98 Win XP Win 7 Win 8 Win 10	<code>setup_mpc38.exe</code> herunterladen und starten. *) Den Ordner <code>c:\mpc38\Diskette</code> auf USB-Stick kopieren	DOS	USB-Stick einstecken und den PC booten. **) Im USB-Ordner <code>\mpc38\Diskette</code> das Programm <code>install.exe</code> starten.	MpC 3.8 ist in <code>c:\mpc38</code> installiert und kann gestartet werden.
Win 98 Win XP Win 7 Win 8 Win 10	<code>setup_mpc38.exe</code> herunterladen und auf USB-Stick kopieren.	Win 98 Win XP	<code>setup_mpc38.exe</code> auf dem USB-Stick starten	
		Win 7 Win 8 Win 10	nicht möglich	

Anwendungsfall C:				
Der Download erfolgt mit einem internetfähigen Windows-PC. Das MpC-Programm läuft auf einem anderen PC mit Diskettenlaufwerk .				
Download-PC		MpC-PC mit Diskettenlaufwerk		
System	Aktion	System	Aktion	Ergebnis
Win 98 Win XP Win 7 Win 8 Win 10	<code>setup_mpc38.exe</code> herunterladen, starten. *) Den Ordner <code>c:\mpc38\Diskette</code> auf Diskette kopieren.	DOS Win 98 Win XP	Im Disketten-Ordner <code>\mpc38\Diskette</code> das Programm <code>install.exe</code> starten.	MpC 3.8 ist in <code>c:\mpc38</code> installiert und kann gestartet werden.
		Win 7 Win 8 Win 10	nicht möglich	

*) Bei den Systemen Win 7 (64), Win 8, Win 10 erscheint nach Ende der Installation das Info-Fenster:
Nicht unterstützte 16 Bit-Anwendung. Fenster schließen und Ablauf wie beschrieben fortsetzen.

) Die Datei CONFIG.SYS muss die Zeilen: **device=usbasp.sys und **device=di1000d.sys** enthalten.