

## Download und Installation von MpC 3.9

<b>Anwendungsfall A:</b>		
Der Download erfolgt mit einem internetfähigen Windows-PC. Das MpC-Programm läuft auf demselben PC in einer DOS-Umgebung.		
MpC-PC		
Betriebssystem	Aktion	Ergebnis
Win 98 Win XP	<code>setup_mpc39.exe</code> herunterladen und starten	MpC 3.9 ist in <code>c:\mpc39</code> installiert und kann gestartet werden
Win 7 Win 8 Win 10	nicht möglich	

<b>Anwendungsfall B:</b>					
Der Download erfolgt mit einem internetfähigen Windows-PC. Das MpC-Programm läuft auf einem anderen <b>PC mit USB-Anschluss</b> .					
Download-PC			MpC-PC mit USB-Anschluss		
System	Aktion		System	Aktion	Ergebnis
Win 98 Win XP Win 7 Win 8 Win 10	<code>setup_mpc39.exe</code> herunterladen, starten*)  und den Ordner <code>c:\mpc39\Disk_MpC</code> auf USB-Stick kopieren	<b>B1</b>	DOS	USB-Stick einstecken und den PC booten.**)  Im USB-Ordner <code>\mpc39\Disk_MpC</code> das Programm <code>install.exe</code> starten.	MpC 3.9 ist in <code>c:\mpc39</code> installiert und kann gestartet werden.
Win 98 Win XP Win 7 Win 8 Win 10	<code>setup_mpc39.exe</code> herunterladen und auf USB-Stick kopieren.	<b>B2</b>	Win 98 Win XP	<code>setup_mpc39.exe</code> auf dem USB-Stick starten	
		<b>B3</b>	Win 7 Win 8 Win 10	nicht möglich	

<b>Anwendungsfall C:</b>					
Der Download erfolgt mit einem internetfähigen Windows-PC. Das MpC-Programm läuft auf einem anderen <b>PC mit Diskettenlaufwerk</b> .					
Download-PC			MpC-PC mit Diskettenlaufwerk		
System	Aktion		System	Aktion	Ergebnis
Win 98 Win XP Win 7 Win 8 Win 10	<code>setup_mpc39.exe</code> herunterladen, starten*)  und den Ordner <code>c:\mpc39\Disk_MpC</code> auf Diskette kopieren.	<b>C1</b>	DOS Win 98 Win XP	Im Disketten-Ordner <code>\mpc39\Disk_MpC</code> das Programm <code>install.exe</code> starten.	MpC 3.9 ist in <code>c:\mpc39</code> installiert und kann gestartet werden.
		<b>C2</b>	Win 7 Win 8 Win 10	nicht möglich	

\*) Bei den Systemen Win 7 (64), Win 8, Win 10 erscheint nach Ende der Installation das Info-Fenster:  
**Nicht unterstützte 16 Bit-Anwendung.** Fenster schließen und Ablauf wie beschrieben fortsetzen.

\*\*) Die Datei CONFIG.SYS muss die Zeilen: **device=usbasp.sys** und **device=di1000dd.sys** enthalten.